

6-ZONE DIGITAL PREAMPLIFIER

LTS.P68M



Le P68M dispose de 3 entrées LINE, d'une entrée MIC prioritaire avec alimentation fantôme et gain d'entrée réglable, d'un carillon avec réglage de niveau et d'un lecteur enregistreur numérique de 3 messages de 60 secondes chacun. Le P68M intègre toutes les fonctions pour enregistrer un message: Micro, réglage des niveaux d'entrée et de sortie. Ces messages choisis peuvent être diffusés une fois ou en continu (sélecteur en face arrière) Un connecteur pour la prise de contrôle prioritaire de sécurité se trouve à l'arrière ainsi qu'un connecteur pour un micro pupitre prioritaire qui peut éventuellement déclencher les messages.

Spécifications techniques

| | |
|--|---|
| Sensibilité | $\pm 5 \text{ mV} / 600\Omega$, $\pm 500 \text{ mV} / 10\text{k} \Omega$ |
| S/N | >68 dB |
| Réponse en fréquence | 50 Hz ~ 17 kHz (+1, -3 dB) |
| Alimentation fantôme | +48V |
| Sensibilité / impédance d'entrée tuner / bande | 200 mV / 47Ω |
| Sensibilité / impédance d'entrée CD | 500 mV / 47Ω |
| S/N entrées auxiliaires | >90 dB |
| Réponse en fréquence entrées auxiliaires | 20 Hz ~ 20 KHz (+1, -3 dB) |
| Contrôle | Basse : $\pm 12 \text{ dB}$ à 100 Hz / aiguë : $\pm 12 \text{ dB}$ à 10 kHz |
| Distorsion | >0.05% |
| Alimentation | ~230V / 50 Hz & DC 24V |
| Dimensions | 484 x 332 x 88 mm (19" x 2U) |
| Poids | 5.60 kg |