

## MICRO PUPITRE D'APPEL - 6 ZONES À CARILLON LTS.PM62

Cette nouvelle gamme de matrice numérique permet de réaliser des installations multizones et multisources. Cette gamme offre de nombreuses possibilités de commandes et d'extensions.



Ce micro pupitre d'appel fonctionne avec le P68M mais peut également fonctionner avec tout autre préampli. Il est équipé d'un micro sur flexible et d'un clavier permettant de sélectionner la diffusion de messages vocaux sur l'une des 6 zones de sorties. Une touche complémentaire permet d'activer l'information donnée au préampli (P68M) et/ou de diffuser un des trois messages pré-enregistrés. L'appel peut se faire soit par zone, soit sur l'ensemble. Un voyant zone par zone indique l'état de mise sous tension ainsi que l'état de link.

En face arrière, le PM62 est composé d'un contrôle de niveau de gain du micro, du réglage de tonalité 2 bandes ainsi que du contrôle du niveau de sortie du carillon et d'un interrupteur DIP pour identifier le PM62 sur le réseau.



LTS.P68M

### APPLICATIONS

- Sonorisation générale,
- Salle de conférence,
  - Lieu public,
  - Centre sportif,
  - Commerce,
- Éducation nationale,
- Centre commercial, ...

### Spécifications techniques

Sensibilité	±5 mV / 600Ω
S/N	> 68 dB
Réponse en fréquence	100 Hz ~ 17 KHz (+1, -3 dB)
Alimentation phantom	+ 12V
Basses	±12 dB @ 100 Hz
Aigus	±12 dB @ 10 KHz
Carillon	2 tons actifs pour contact libre en priorité et BGM
Distorsion	> 0.1%
Alimentation	DC 24V
Dimensions	230 x 150 x 56 mm
Poids	1 kg