

LYRE LED LTL.MINI812E

Manuel d'utilisation



A conserver pour vos utilisations futures.

TABLE DES MATIÈRES

1. A propos.....	Page 3
2. Consignes de sécurité.....	Page 3
3. Consignes d'utilisation.....	Page 3
4. Fonction DMX.....	Page 4
5. Spécifications.....	Page 4

1. A PROPOS

Merci d'avoir choisi notre produit. Pour votre sécurité, lisez ces instructions avant d'installer l'appareil. Vous trouverez dans ce manuel, les informations importantes concernant l'installation et l'utilisation. Procédez à l'installation en suivant ces instructions. Conservez ce manuel. Cette installation est créée et réalisée dans le respect des normes CE et du protocole DMX512, standard international. Veuillez débiller le produit délicatement et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce périphérique a quitté l'usine emballé soigneusement. Afin de conserver cet état, vous devez impérativement suivre les consignes de sécurité et les mises en garde inscrites dans ce manuel. Si le périphérique a été exposé à des changements de températures liés aux changements d'environnement, veuillez attendre avant l'allumage. La connexion électrique doit être effectuée par une personne compétente. Vous ne devez utiliser l'appareil qu'avec la tension indiquée dans ce manuel. Assurez-vous que le cordon n'est pas endommagé avant toute utilisation. En cas de problème, vous devez le remplacer en vous adressant à un revendeur agréé. Veuillez à toujours retirer le cordon en le prenant par la prise. Les fixations ne peuvent être installées sur des surfaces inflammables.

3. CONSIGNES D'UTILISATION

- Ce projecteur est asservi pour la création d'effets décoratifs, pour une utilisation en intérieur
- Ne pas secouer le projecteur pendant son utilisation
- Éviter d'installer le produit dans des lieux trop humides, trop poussiéreux ou trop chauds
- Veillez à utiliser le câble approprié pour connecter l'appareil
- Déconnectez l'appareil s'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer
- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser
- Utilisez l'emballage d'origine pour le transport
- Ne pas ouvrir ou modifier l'appareil. Si vous devez changer une pièce, adressez-vous à un revendeur agréé

4. FONCTION DMX

Modèle 7 canaux :

Canaux	Valeur	Fonction
1	1-255	Dimmer
2	1-255	Dimmer rouge
3	1-255	Dimmer vert
4	1-255	Dimmer bleu
5	1-255	Dimmer blanc
6	1-255	Strobe
7	1-255	Auto run

Modèle 4 canaux :

Canaux	Valeur	Fonction
1	1-255	Dimmer rouge
2	1-255	Dimmer vert
3	1-255	Dimmer bleu
4	1-255	Dimmer blanc

5. SPÉCIFICATIONS

- LED PAR 8 x 12W RGBW - 4 en 1
- LED EDISON
- LED angle : 25°
- Mode : Strobe, auto run, maître / esclave
- 4 ou 7 canaux DMX
- Alimentation électrique : 220 - 240V / AC, 50 - 60 Hz
- Puissance électrique : 100W
- Poids : 2 kg

LINEARLEDS



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr