

PROJECTEUR LED 9X8W LTL.PL9825IP Manuel d'utilisation



TABLE DES MATIÈRES

1. A propos.....	Page 3
2. Instructions d'utilisation.....	Page 3
3. Modes DMX.....	Page 4
4. Fonctions à distance.....	Page 5
5. Spécifications.....	Page 5

1. A PROPOS

Merci d'avoir choisi un produit de la gamme LINEARLEDS. Le PL9825IP est un projecteur PAR LED, IP 65, équipé de 9 LED de 8W chacune. Grâce aux LED RGBW 4 en 1 ultra lumineuses, ce projecteur est capable de combiner plus de 16.7 millions d'effets de couleurs. Le PL9825IP est parfaitement adapté pour les éclairages scéniques ou architecturaux.

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Paramétrer les couleurs unies et les programmes intégrés :

Lorsque l'écran affiche :

01.STATIC
R00G00B00W00 F00

Ajuster la luminosité des quatre couleurs et via F00, ajuster la vitesse de flash

Appuyer sur la touche ENTER, lorsque l'affichage clignote, sélectionner le programme intégré avec les touches UP / DOWN

02. CHANGE-15 (15 couleurs)
SP01-99 F00-99

03.CHANGE-4 (4 couleurs)
SP01-99 F00-99

04. DREAM (15 couleurs)
SP01-99 F00-99

- Paramétrer le mode Master/Slave : S L A V E
M O D E

- Protocole DMX :

Appuyer sur la touche MODE jusqu'à ce que l'affichage indique

DMX MODE
ADDR : 001
CH : 006

Puis paramétrer l'adresse souhaitée via UP/DOWN, mais aussi le nombre de canaux désirés (4 - 6 ou 7 canaux)

3. MODES DMX

Mode 6 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	000-255	Blanc (0-100%)
5	000-255	Master dimmer (0-100%)
6	000-000	ON
	001-005	OFF
	006-010	ON
	011-255	Strobe (croissant)

Mode 4 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Rouge (0-100%)
2	000-255	Vert (0-100%)
3	000-255	Bleu (0-100%)
4	000-255	Blanc (0-100%)

Mode 7 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	000-255	Master dimmer (0-100%)
2	000-255	Flash (lent-rapide)
3	000-255	Rouge (0-100%)
4	000-255	Vert (0-100%)
5	000-255	Bleu (0-100%)
6	000-255	Blanc (0-100%)
7	000-004	ON
	005-125	15 changements de couleur
	006-010	15 couleurs dream

4. FONCTIONS À DISTANCE

BLACKOUT : LED OFF

SPR : Programmes intégrés, «+ -» pour sélectionner les 3 scènes

FL : Flash ON/OFF, «+ -» pour ajuster la vitesse

SP : Contrôle de vitesse, «+ -» pour réglage de changement de couleurs et de dream

D : Mode DMX

SA : Pas d'usage

SL : Mode maître / esclave

S : Configuration de l'adresse DMX avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

RGBW : Couleur statique, avec «+ -» pour ajuster la luminosité de RGBW

5. SPÉCIFICATIONS

- LED : 9 x 8W - 4 en 1 - RGBW
- Angle du faisceau : 25°
- Contrôle DMX : 4 - 6 - 7 canaux
- Mode maître / esclave
- Effets : Strobe, dimmer 0-100%
- Alimentation : AC 100 ~ 250V - 50 / 60 Hz
- Puissance électrique : 80W
- Dimensions du produit : 260 x 160 x 260 mm
- Poids : 4 kg

LINEARLEDS



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr