

## PREAMPLIFICATEUR MIXEUR STÉRÉO LTS.P62



Le P62 dispose de 6 entrées dont 2 entrées micro symétriques avec alimentation fantôme, d'une sortie stéréo et une sortie REC.

En face avant, chaque entrée micro dispose d'un réglage des graves, aiguës, niveau. Le P62 dispose également d'un sélecteur d'entrées LINE 1 à 4, réglage graves, aiguës, niveau et le réglage indépendant des niveaux de sorties.

À l'arrière, le niveau de chaque entrée LINE peut être ajusté : un sélecteur permet de configurer les entrées micros. Une sortie REC est disponible ainsi qu'un bornier de raccordement à un signal en provenance d'un système de sécurité externe.

### Spécifications techniques

Entrées	MIC 1 - 2 : Symétrique 4 mV - 45 mV / 600Ω
	MIC 1 - 2 (LINE) : Symétrique 150 mV - 1.5V / 10k Ω
	LINE 1, 2, 3, 4 : Symétrique 250 mV - 2.5V / 10k Ω
Sortie XLR	1V / 600Ω
	Impédance : 775 mV / 600Ω
Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz (±1 dB)
Tonalité	Basses : ±10 dB @ 100 Hz / aiguës : ±10 dB @ 10 kHz
Alimentation phantom	+ 48V
Alimentation	AC 230V / 50 Hz
Consommation	100W
Dimensions	484 x 209 x 44 mm (19" x 1U)
Poids	3.9 kg

### Panneau arrière

